

検出器互換性<マトリックス一覧表>

”◎”印：オリジナル（付属）、”○”印：接続可能、”△”印：注意必要、”×”印：接続不可

制御盤シリーズ	XC-Gシリーズ	XC-Fシリーズ	XC-Eシリーズ	XC-Bシリーズ	XC-Aシリーズ		XCシリーズ		ZK-Aシリーズ	LF-Aシリーズ	ZKシリーズ	LFシリーズ			
制御盤形名	XC-GMF	XC-FMF	XC-EMF XC-EN	XC-BMF XC-BMBL	XC-AFL XC-AN	XC-AMF XC-AM	XC-M XC-FL XC-N	XC-MF	ZK-AMBL	LF-AMDF LF-AM	ZK-MBL ZK-FL ZK	LF-M	LF-MDF (ディップSW 32P側)	LF-MDF (ディップSW 64P側)	
検出器形名				XC-BFL XC-BN											
一般用検出器	XC-KE-01P	◎	◎	◎	○注1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	XC-KB-12P	○	○	○	◎	○	×	○	×	○	×	○	×	×	
	XC-KB-12	○	○	○	○	◎	△注3	○	△注3	○	△注3	○	△注3	×	
	XC-KB-22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	XC-K-12P	○	○	○	◎	○	×	○	×	○	×	○	×	×	
	XC-K-22	×	×	×	×	○	◎	○	◎	○	◎	○	○	×	
	XC-K-12	○	○	○	○	◎	△注3	◎	△注3	◎	△注3	○	○	△注3	×
	LA-K-22	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	×
	LA-K-12	○	○	○	○	○	△注3	○	△注3	○	△注3	◎	◎	△注3	×
三線ミシン用検出器	XC-K-2000	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	
	XC-K-1002	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	×	×	
	XC-K-1000 XC-K-1001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	XC-K-230-E XC-K-230-F	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	XC-K-180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	XC-K-230-C XC-K-230-D	○	○	○	○注4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	LA-K-180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	XA-K-230-C XA-K-230-D	○	○	○	○注4	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	LA-K-190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

注1：検出器にPG信号がないため、XC-BFL、XC-BMFでパルス出力（CP出力）を使用している場合は、パルス出力が出力できなくなります。

注2：制御盤のTM信号（糸切り位置）にミシンからのアースがつながるため、接続不可。

ただし、検出器のアース線を切断（ピンを抜く）等で、アースを接続しなければ、使用可能。

注3：検出器にTM信号（糸切り位置）がないため、糸切り位置TM信号を使用するミシンには使用不可。

注4：XC-BFL、XC-BMFでパルス出力（CP出力）を使用している場合は、パルス出力が倍の64パルスになります。